

# 高压冲击脉冲发生器

IPG 2025 /

IPG 2436

1.2 / 50  $\mu$ s  
0.2 kV - 20 kV /  
0.2 kV - 24 kV



**浪涌测试满足:**  
**IEC....., EN.....,**  
**VDE..... 等标准**

高压脉冲发生器 IPG 2025 和 IPG 2436 产生满足 IEC 60 的标准冲击脉冲电压波形 1.2 / 50  $\mu$ s。用于测试元器件、绝缘体、空气和表面电弧间隙的介电强度而设计的，满足 VDE 0110, VDE 0411, VDE 0420, IEC 6 等标准。

测试电压峰值在 0.2 - 20 kV 或 0.2 - 24 kV 之间连续可调。可以选择输出电压极性，正，或负。内置的 1000:1 分压器使用户可以在测试的同时监测冲击脉冲的输出波形。

发生器拥有两路不同源阻抗的高压输出。高压输出终端位于装备有安全互锁的介电保护箱内。透明的箱体既防止了与测试目标活跃部位的意外接触，又使用户在测试进行过程中观察到测试目标。

发生器输出还具有电流显示功能，用以检测故障或测试目标的打火。电流显示器的门限可以调整。

发生器包含有微处理器控制的用户接口和显示以便于用户使用。微处理器使用户既可以执行标准的测试程序，又可以执行‘用户预设’的测试程序。显示的测试参数可以方便的通过前面板上的手轮进行调整。测试进行过程中，标准并行打印接口可使用户打印出测试参数报告。

另外，发生器的所有功能均可通过隔离的光纤接口实现计算机控制。软件程序 IPG-TEST 可完成对发生器的远程控制、文件输出和评估测试结果。

发生器具有一体化设计，操作简单和脉冲重复性精确等特点。

北京 科恩瓦 电讯技术有限公司

北京市海淀区翠微路甲 10 号建筑大厦 607  
电话: +10 6825 1425 6825 5405 6825 5406  
网址: [www.kilosense.cn](http://www.kilosense.cn)

邮编: 100036  
传真: +10 6825 1423  
E-mail: info@kilosense.cn

免费服务热线: 800 810 7051

技术规格:	IPG 2025	IPG 2436
<b>主机:</b>		
微处理器控制, LCD显示	8*40 像素	
并行打印机接口, 在线打印	25针D型插头	
对发生器实现远程控制的光纤端口	内置	
外部触发输入	10 V @ 1 kΩ	
外部触发输出	10 V @ 1 kΩ	
监测待测设备的诊断输入	4 路, 5 V	
外部安全互锁环路装置连接器 (选件1不具有)	24 V =	
以及外接红/绿安全告警指示灯, 满足 VDE 0104	230 V, 60W	
交流电源	230 V, 50/60 Hz	
体积: 桌面单元 W * H * D	450*180*425 mm <sup>3</sup>	
重量	18 kg	
<b>发生器</b>		
冲击电压峰值, 可调±5%	0.2 - 20 kV	0.2 - 24 kV
冲击输出电压波形, 满足IEC 60	1.2 / 50 -μs ±20%	
最大储能	25 Wsec	36 Wsec
储能电容 Cs	0.125 μF	0.125 μF
与输出串联的电阻 Rs1	200 Ω	
与输出串联的电阻 Rs2	500 Ω	500 Ω
输出极性, 可选	正/负	
充电时间	5.0 sec	5.0 sec
触发 a) 手动	按键	
b) 外部触发输入	10 V / 1 kΩ	
c) 内部, 自动	测试程序	
CURRENT SENSE门限值, 可选	50 - 500 μAs	
冲击脉冲电压分压器	ratio 1000:1 ±2%	
<b>选件1:</b> 安装于设备顶部的保护箱, PA503 (请参阅第一页上的图)		
安全互锁开关与安全互锁环路相连		
红绿告警灯显示		
<b>选件2:</b> 软件 IPG-TEST 用于发生器的远程控制, 包括 5 米光纤以及 PC 接口		